

ELA320 - ALIMENTATION NUMÉRIQUE INTELLIGENTE



logicat

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LAUNCH®
FRANCE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre garage plus productif et plus rentable.

 launch.logicat.eu



ELA320 - ALIMENTATION NUMÉRIQUE INTELLIGENTE



ELA320 est une unité d'alimentation en tension numérique intelligente pour la maintenance des véhicules haute tension (HV). Elle peut être utilisée pour les tests de maintenance des composants électriques haute et basse tension tels que :

- ⚙️ Compresseur de climatisation électrique
- ⚙️ Module DC/DC
- ⚙️ Chauffage PCT
- ⚙️ Ventilateur électronique
- ⚙️ Pompe de direction assistée

Les circuits haute et basse tension sont protégés par des fusibles séparés et peuvent être utilisés indépendamment. Ils peuvent être gérés, entretenus et surveillés séparément.



Mécanisme de protection indépendant : Pour le circuit d'entrée, le circuit de sortie haute tension et le circuit de sortie basse tension. Celui-ci détecte les défauts tels que la sous-tension, la surtension, la surintensité et les courts-circuits, et prend les mesures de protection appropriées. De plus, une alarme retentit en cas de défaut.

Contrôle sans fil du fonctionnement synchrone via Bluetooth avec les appareils de diagnostic X-431 compatibles. Lorsque l'unité est connectée, le mode d'alimentation actuel, les conditions de sortie haute/basse tension, les paramètres de réglage et autres données sont synchronisés en temps réel.



logicat

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : AC 110~240V@16A, 50/60Hz

Paramètres de sortie	Tension haute tension	: DC 250~750V
	Courant haute tension	: 0~5A
	Tension basse tension	: DC 12, 24V
	Courant basse tension	: 1A

Précision de la tension de sortie : 0.1V

Précision du courant de sortie : 0.1A

Panneau de configuration	Haute tension	: Régulation de tension, régulation de courant, interrupteur à bouton de sortie
	Basse tension	: Interrupteur à bouton DC 12, tension 24 V, interrupteur à bouton de sortie

Méthode d'affichage : Affichage numérique à LED blanc à huit segments

Méthode de communication : Bluetooth (BLE4.2)

Dimensions : 315 X 192 X 186mm

Poids : 4.85 kg

Test de sécurité

Résistance d'isolation	AC entrée de boîtier	: DC1000V, $\geq 10\text{MQ}$ (température ambiante)
	DC sortie de boîtier	: DC1000V, $\geq 10\text{MQ}$ (température ambiante)
	Entrée AC - Sortie DC	: DC1000V, $\geq 10\text{MQ}$ (température ambiante)

Test de tenue de tension	AC entrée de boîtier	: AC2000V, 50Hz, $\leq 10\text{mA}$, 60S
	DC sortie de boîtier	: AC2000V, 50Hz, $\leq 10\text{mA}$, 60S
	Entrée AC - Sortie DC	: AC2000V, 50Hz, $\leq 10\text{mA}$, 60S

Environnement de fonctionnement

Température de fonctionnement : -10~+65 °C

Humidité de l'environnement de travail : 5 ~ 95% d'humidité relative (pas de condensation)

Température de stockage : -40~+70 °C

Pourquoi choisir logicat

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation, Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre garage plus productif et plus rentable.



PAIEMENT 100% SÉCURISÉ



PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES



PRODUITS CERTIFIÉS LAUNCH EUROPE



SOLUTIONS PERSONNALISÉES



MISES À JOUR CONTINUES



QUALITÉ SUPÉRIEURE



GARANTIE DE 2 ANS



SUPPORT TECHNIQUE



MISSION

Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeur mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.



VISION

Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.



CONTACTS



launch.logicat.eu



+33 745 889 391



+33 745 887 637



contact@logicat.eu